

# TeCom-Duo - C

**PMR-446**  
**FreeNET**

- ↻ Dual-Frequenz Anzeige
- ↻ Frequenzablage
- ↻ 50 CTCSS / 105 DCS
- ↻ DTMF Selektivruf



englische & deutsche  
Sprachansage

dual  
band



## features

- 128 programmierbare Kanäle  
16 PMR-446 & 6 FreeNet Frequenzen
  - Sendeleistung  
PMR-446: 0,5 W / FreeNet: 1 Watt
  - programmierbare Doppelfunktion-Taste\*:  
DTMF Selektivruf, Notruf, Monitor,  
1750 kHz Relais
  - DTMF Selektivruf\*  
(1 De- & 9 Enkodierungen per  
Software und unzählige per Tastatur)
  - 50 CTCSS / 105 DCS Kodierungen\*; auch  
über die Tastatur wählbar, abhängig vom Setup)
  - Menü (mit 18 Funktionen) - Kanalsuchlauf,  
SQL, TOT, VOX, Sendeleistung, Rogerton,  
Scrambler, Warnton, Sprachansage, ANI,  
Tastatursperre, Bandbr., CTCSS/DCS, etc.\*
  - wählbare Kanalanzeige\*  
Kanal/Frequenz/Name/VFO (nur -H)
  - Sendeblockade auf besetzten Kanälen\*
  - Sende- / Batteriewarn-Anzeige\*
  - Sendezeitbegrenzung\*
  - Kanalsuchlauf
  - CTCSS- und DCS-Suchlauf
  - VOX
  - SOS Funktion
  - FM Radio (87-108 MHz)
  - programmierbarer Kanalname\*
  - Bandbreite : 12,5 kHz
  - Raster : 5K/6,25K/10K/12,5K/  
25K/50K/100K\* (nur -H)
  - Verbindung : 2,5 / 3,5 mm st./st.
  - Maße : 60 x 115 x 34 mm
  - Gewicht : 225 g (inkl. Akku und Ant.)
- \*pc-programmierbar

## Versionen

### TeCom-Duo - C

PR8082

PMR-446 & FreeNet in einem Gerät!

anmelde- und gebührenfrei (nur in Deutschland zugel.)

16 PMR-446 & 6 FreeNet Kanäle programmiert

max. Sendeleistung

PMR-446 : 500 mW

FreeNet : 1 W

## Inhalt

- 1 x TeCom-Duo mit SMA-Antenne
- 1 x Lader mit Adapter
- 1 x Akkupack Li-Poly, 1600 mAh / 7.4 V
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Tragegurt
- 1 x Bedienungsanleitung