

Wenn es darauf ankommt:

PMR
FreeNET
VHF-COM
UHF-COM

TeCom-IPZ5

5-Ton Handfunk von Profis für Profis

- spritzwassergeprüft nach IP67 -



**5 Ton
Selektiv-
ruf**

Einzel- & Gruppenruf

1 Dekodierung
9 Enkodierungen (max. 1 pro Kanal)

IP67

bedeutet das Gerät ist staubdicht und wassergeschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (max. 1 Meter Tiefe) nach der Schutzart *International Protection*



Versionen

TeCom-IPZ5 PMR

8 PMR-Kanäle vorprogrammiert
anmelde- und gebührenfrei
446 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

TeCom-IPZ5 FreeNet (nur für Deutschland)

6 FreeNet-Kanäle vorprogrammiert
anmelde- und gebührenfrei
149 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

TeCom-IPZ5 UHF-COM

Betriebsfunk
anmelde -und gebührenpflichtig
256 Kanäle programmierbar
450-470 MHz, max. Sendeleistung 4 W,
Bandbreite: 12,5 / 20 / 25 kHz

TeCom-IPZ5 VHF-COM

Betriebsfunk
anmelde -und gebührenpflichtig
256 Kanäle programmierbar
136-174 MHz, max. Sendeleistung 5 W,
Bandbreite: 12,5 / 20 / 25 kHz

Ausstattung

- 256 Kanäle programmierbar
 - programmierbare Funktionstasten
 - Alarmton Taste
 - **5-Ton Selektivruf; Einzel- & Gruppenruf (ZVEI 1/2, CCIR, CCITT)**
 - Scrambler
 - 50 CTCSS und 105 DCS
 - Menü (15 Funktionen)
 - Batteriesparfunktion
 - Sendesperre besetzte Kanäle (BCL)
 - DC Spannungsanzeige
 - UKW Radio
 - Tastatursperre
 - Sprachansage (englisch)
 - programmierbarer Kanalname
 - Roger Ton
 - Kanalsuchlauf Modus
 - Sendezeitbegrenzung (TOT)
 - VOX / VOX delay / VOX Empfindlichkeit
 - **Relais Ton 1450 / 1750 / 2315 Hz**
 - Bandbreite:
 - VHF-/ UHF-COM: 12,5 / 20 / 25 kHz
 - PMR / FreeNet : 12,5 kHz
 - Anschluss: 2,5/3,5 mm (Motorola)
 - Maße : 112 x 57 x 36 mm
 - Gewicht : 233 g (inkl. Akkupack und Ant.)
- *PC-programmierbar

Lieferumfang

- 1 x TeCom-IPZ5 mit SMA-Antenne
- 1 x Lader mit Netzadapter
- 1 x Akkupack Li-Poly, 1600 mAh/7,4 V
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Gürtelclip