

TeCom-IPZ5

Funktionen

- 256 Kanäle programmierbar
UHF-COM : 450-470 MHz
VHF-COM : 136-174 MHz
- Bandbreite: 12,5 / 20 / 25 kHz
- Sendeleistung: 4 W (UHF) / 5 W (VHF)
- programmierbare Funktionstasten
- Alarmton Taste
- **5-Ton Selektivruf; Einzel- & Gruppenruf (ZVEI 1/2, CCIR, CCITT)**
- Scrambler
- 50 CTCSS und 105 DCS
- Menü (15 Funktionen)
- Batteriesparfunktion
- Sendesperre besetzte Kanäle (BCL)
- DC Spannungsanzeige
- UKW Radio
- Tastatursperre
- Sprachansage (englisch)
- programmierbarer Kanalname
- Roger Ton
- Kanalsuchlauf Modus
- Sendezeitbegrenzung (TOT)
- VOX
- **Relais Ton 1450 / 1750 / 2315 Hz**
- Anschluss: 2,5/3,5 mm (Motorola)
- Maße : 112 x 57 x 36 mm
- Gewicht : 233 g (inkl. Akkupack und Ant.)
*PC-programmierbar

Betriebsfunk* Versionen

TeCom-IPZ5 UHF-COM

Art.-Nr. PR8090

TeCom-IPZ5 VHF-COM

Art.-Nr. PR8091

Lieferumfang

- 1 x TeCom-IPZ5 mit SMA-Antenne
- 1 x Lader mit Netzadapter
- 1 x Akkupack Li-Poly, 1600 mAh/7,4 V
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Gürtelclip

Betriebsfunk ist in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern, anmelde- und gebührenpflichtig. Er ist nicht für Privatpersonen vorgesehen, sondern für sogenannte Bedarfsträger. Als solche werden u.a. Handels-, Handwerks- und Gewerbebetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts, Sportvereine sowie Dienstleistungsunternehmen bezeichnet.

Die Genehmigung erteilt die Bundesnetzagentur (BNetzA). Dort werden Anträge gestellt und die jährlichen Gebühren entrichtet.

VHF-COM
UHF-COM

5-Ton
Ruf

Einzel- & Gruppenruf

1 Dekodierung

9 Enkodierungen (max. 1 pro Kanal)

IP67

bedeutet das Gerät ist staubdicht und wassergeschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (max. 1 Meter Tiefe) nach der Schutzart *International Protection*

Durch den aufschraubbaren Mikrofon-/Ohrhöreranschluss ist das Gerät auch wassergeschützt mit angeschlossenem Ohrhörer/Mikrofon

Versionen Koffersets

3er Koffer TeCom-IPZ5 UHF-COM

Art.-Nr. PR8620

3er Koffer TeCom-IPZ5 VHF-COM

Art.-Nr. PR8621

NEU

Lieferumfang Kofferset

- 1 x IP-Koffer orange
- 3 x TeCom-IPZ5
- 3 x Ladegerät mit Adapter
- 3 x Akkupack
- 3 x Gürtelclip
- 3 x Bedienungsanleitung



Optionales Zubehör



mit spritzwasser-
geschütztem*
Schraubverschluss



mit
Schraubverschluss*

H&G 420TC Art.-Nr. 2384
verstellbarer Kopfhörer mit Schwanenhals-
mikrofon und abgesetzter PTT-Sendetaste

H&G 450TC Art.-Nr. 2308
Gepolsterte - schalldämpfende - Ohrmuscheln,
Lautstärkeregl. (linke Ohrmuschel), verstellbarer Kopfbügel,
2 Sendetasten (PTT-Taster mit Clip, PTT-Taste an der
Ohrmuschel), Anschluss für externen Ohrhörer



X-18M
Art.-Nr. PR2154
Kehlkopfmikrofon mit Ohrhörer
und Finger-PTT Sendetaste



OEM-IPX5/IPZ5
Art.-Nr. PR2371
Ohrhörer-Mikrofon mit Ohrbügel, Clip
mit Schraubverschluss*



JD-MAT-M Art.-Nr. PR2153
Schallschlauch Knopf-Ohrhörer/Mikrofon
mit Clip




T-UP25 USB COM
Art.-Nr. PR2410
Programmiersoftware mit USB-Kabel



DM-3902IP
Art.-Nr. PR2372
Mikrofon mit Spiralkabel
und Schraubverschluss*



Universal Tragetasche
Art.-Nr. PR2740



EP-25M
Art.-Nr. PR2057
Ohrhörer