

TeCom-SL

PMR
FreeNET
VHF-COM
UHF-COM

high
audio

- Super Laut
- Bandbreite 12,5/20/25 kHz
- Li-Ion Akkupack 1800 mAh
- 4 Versionen (PMR, FreeNet, UHF-/VHF-COM)



Super Laut!

500 mW NF

sehr gute Verständlichkeit
in lauten Umgebungen

Inhalt

- 1 x TeCom-SL mit SMA-Antenne
- 1 x Tischlader mit Netzteil
- 1 x Li-Ion Akkupack, 1800 mAh / 7,4 V
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Bedienungsanleitung

Funktionen

- 16 Kanäle programmierbar
 - VHF-COM: 136-174 MHz
 - UHF-COM: 450-470 MHz (400-470 MHz)
 - PMR : 8 Kanäle 446 MHz
 - FreeNet : 6 Kanäle 149 MHz
- Sendeleistung
 - VHF-COM: 5 W
 - UHF-COM: 4 W
 - PMR : 0,5 W
 - FreeNet : 0,5 W
- programmierbare Funktionstaste: Kanalsuchlauf, Sendeleistung Hoch / Niedrig, Notruf
- 39 CTCSS / 166 DCS Kodierungen
- Sendeblockade besetzer Kanäle
- Sendeblockade TOT *
- Kanalsuchlauf
- VOX (mit Ohrhörer-Mikrofon)
- Notruf
- englische Sprachansage
- PC programmierbar mit optionaler Software T-UP21 (COM oder PMR-FN)
- Bandbreite:
 - VHF-/ UHF-COM: 12,5 / 20 / 25 kHz
 - PMR / FreeNet : 12,5 kHz
- Anschluss : 2.5/3.5 mm st./st. (Ohrhörer-Mike) Kenwood kompatibel
- Maße : 61 x 128 x 38 mm
- Gewicht : 250 g (inkl. Akkupack & Ant.)

Versionen

TeCom-SL PMR

PR8078

8 PMR Kanäle - anmelde- und gebührenfrei
446 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

TeCom-SL FreeNet (nur für Deutschland)

PR8079

6 FreeNet Kanäle - anmelde- und gebührenfrei
149 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

TeCom-SL UHF-COM

PR8080

Betriebsfunkgerät - zulassungspflichtig
16 Kanäle programmierbar
450-470 MHz, max. Sendeleistung 4 W,
Bandbreite 12,5 / 20 / 25 kHz

TeCom-SL VHF-COM

PR8081

Betriebsfunkgerät - zulassungspflichtig
16 Kanäle programmierbar
136-174 MHz, max. tx power 5 W,
Bandbreite 12,5 / 20 / 25 kHz