

Das neue TS6M-plus

Die CB-Funk Legende lebt



CB Mobilfunkgerät
Art.-Nr. CB3248

Ausstattung

- **Repeater** Funktion
- **CTCSS & DCS** Kodierungen
- **VOX** Freisprechfunktion
- **LCD** - inklusive **S-Meter**
- Rauschsperre - **ASQ** automatisch & manuell
- **SCAN** Kanalsuchlauf
- Vorrangskanal **9 & 19**
- Tastatursperre
- **AM / FM** Betriebsart
- **Up/Down** Kanalwahl

Lieferumfang

- 1 x TEAM TS6M plus CB-Mobilfunkgerät
- 1 x Stromversorgungskabel mit Zig-Anzündestecker
- 1 x Mikrofon mit Montagehalter
- 1 x Bügelhalter mit Montagezubehör 1 x Sicherung
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

Multi Norm

- DE 80 FM (26,565 - 27,405 MHz), 4 W / 40 AM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W
 UK 40 FM (27,60125 - 27,99125 MHz), 4 W / 40 AM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W
 EI 40 FM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W / 40 AM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W
 EU 40 FM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W / 40 AM (26,965 - 27,405 MHz), 1 W
 EC 40 FM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W
 PL 40 FM (26,960 - 27,400 MHz), 4 W / 40 AM (26,960 - 27,400 MHz), 4 W

Für die Verwendung im europäischen Ausland liegt es in der Verantwortung des Nutzer, die jeweils zulässige Landesnorm auszuwählen

- Anschlüsse:** Mikrofon - 6 Pin
 Antenne - PL
 Lautsprecher - 3.5 mm
- Maße:** 140(B) x 40 (H) x 150 (T) mm
- Gewicht:** 850 g inkl. Mikrofon

Option 12 / 24 Volt Betrieb

Das TS6M-plus ist für den Anschluss an eine 12 V Stromversorgung (PKW) mit dem Zig-Anzündestecker vorgesehen.
 Für den Anschluss an eine 24 V Stromversorgung (LKW) ist der **12/24 V Konverter TEAM MPC-2412** optional verfügbar. Die Verbindung mit dem Konverter erfolgt ganz einfach über die Zig-Anzünderbuchse des Konverters mit dem Zig-Anzündestecker des Funkgeräts.



Art.-Nr. CB6280

Der Konverter MPC-2412 kann auch für folgende TEAM-Funkgeräte verwendet werden:

- * CB-Mobile MiniCom
- * MiCo-UHF COM
- * MiCo-PMR
- * MiCo-VHF COM
- * Duo Mobile 2/70



Irrtum & Änderungen sind Vorbehalten.