

# TeCom-X5

**PMR  
UHF-COM**

- VOX
- 50 CTCSS/107 DCS
- Alarm
- PC-programmierbar

**5-Ton  
Ruf**



## Eigenschaften

- 256 Kanäle programmierbar
  - UHF-COM: 450-470 MHz (400-470 MHz)
  - PMR : 8 Kanäle 446 MHz
- Sendeleistung
  - UHF-COM: 4 W
  - PMR : 0,5 W
- programmierbare Funktionstasten
- **5-Ton Selektivruf (CCIR, ZVEI, EEV, EIA, etc.)**
- Scrambler
- Einzel- und Gruppenruf
- 50 CTCSS und 107 DCS Kodierungen
- niedriger Batteriestatus Warnton
- Batteriesparfunktion
- Sendesperre auf besetzten Kanälen
- DC Spannungsanzeige
- UKW Radio
- Tastatursperre
- Alpha-numerischer Kanalname
- Passwort-Schutz
- Rogerton
- Kanalsuchlauf Modi
- Sendezeitbegrenzung - TOT
- VOX / Verzögerung / Empfindlichkeit
- Repeater tone 1750 Hz (nur COM)
- Bandbreite:
  - UHF-COM : 12,5/25 kHz
  - PMR : 12,5 kHz
- Anschluss : 2,5/3,5 mm St./St.
- Maße : H 89 x B 57 x T 34 mm
- Gewicht : ~ 220 g (inkl. Akku & Ant.)
- \*PC-programmierbar

## Versionen

### TeCom-X5 PMR - PR8061

8 K. PMR - anmelde- und gebührenfrei  
446 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W

### TeCom-X5 UHF-COM - PR8063

Betriebsfunk - anmelde- & gebührenpflichtig  
256 Kanäle programmierbar  
450-470 MHz, Sendeleistung 4 W,  
Bandbreite 12,5/25 kHz

## Lieferumfang

- 1 x TeCom-X5 mit SMA Antenne\*
  - 1 x Lader mit Netzadapter
  - 1 x Akku Li-Poly, 1200 mAh/7,4 V
  - 1 x Gürtelclip
  - 1 x Bedienungsanleitung
- \* fixiert in PMR