

# TeCom-X5

- ☉ VOX
- ☉ 50 CTCSS/107 DCS
- ☉ Alarm
- ☉ PC-programmierbar

5-Ton  
Ruf



### Eigenschaften

- 256 Kanäle programmierbar
    - UHF-COM: 450-470 MHz (400-470 MHz)
  - Sendeleistung
    - UHF-COM: 4 W
  - programmierbare Funktionstasten
  - **5-Ton Selektivruf (CCIR, ZVEI, EEV, EIA, etc.)**
  - Scrambler
  - Einzel- und Gruppenruf
  - 50 CTCSS und 107 DCS Kodierungen
  - niedriger Batteriestatus Warnton
  - Batteriesparfunktion
  - Sendesperre auf besetzten Kanälen
  - DC Spannungsanzeige
  - UKW Radio
  - Tastatursperre
  - Alpha-numerischer Kanalname
  - Passwort-Schutz
  - Rogerton
  - Kanalsuchlauf Modi
  - Sendezeitbegrenzung - TOT
  - VOX / Verzögerung / Empfindlichkeit
  - Repeater tone 1750 Hz (nur COM)
  - Bandbreite:
    - UHF-COM : 12,5/25 kHz
  - Anschluss : 2,5/3,5 mm St./St.
  - Maße : H 89 x B 57 x T 34 mm
  - Gewicht : ~ 220 g (inkl. Akku & Ant.)
- \*PC-programmierbar

### Lieferumfang

- 1 x TeCom-X5 mit SMA Antenne
- 1 x Lader mit Netzadapter
- 1 x Akku Li-Poly, 1200 mAh/7,4 V
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Bedienungsanleitung

### Betriebsfunk\* Version

**TeCom-X5 UHF-COM** - PR8063  
 Betriebsfunk - anmelde- & gebührenpflichtig  
 256 Kanäle programmierbar  
 450-470 MHz, Sendeleistung 4 W,  
 Bandbreite 12,5/25 kHz

Betriebsfunk ist in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern, anmelde- und gebührenpflichtig. Er ist nicht für Privatpersonen vorgesehen, sondern für sogenannte Bedarfsträger. Als solche werden u.a. Handels-, Handwerks- und Gewerbebetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts, Sportvereine sowie Dienstleistungsunternehmen bezeichnet.

Die Genehmigung erteilt die Bundesnetzagentur (BNetzA). Dort werden Anträge gestellt und die jährlichen Gebühren entrichtet.