

TeCom-X5

**PMR-446
UHF-COM**

- VOX
- 50 CTCSS/107 DCS
- Alarm
- PC-programmierbar

Eigenschaften

- 256 Kanäle programmierbar
 - PMR-446 : 16 Kanäle 446 MHz
 - Sendeleistung
 - PMR-446 : 0,5 W
 - programmierbare Funktionstasten
 - 5-Ton Selektivruf (CCIR, ZVEI, EEV, EIA, etc.)**
 - Scrambler
 - Einzel- und Gruppenruf
 - 50 CTCSS und 107 DCS Kodierungen
 - niedriger Batteriestatus Warnton
 - Batteriesparfunktion
 - Sendesperre auf besetzten Kanälen
 - DC Spannungsanzeige
 - UKW Radio
 - Tastatursperre
 - Alpha-numerischer Kanalname
 - Passwort-Schutz
 - Rogerton
 - Kanalsuchlauf Modi
 - Sendezeitbegrenzung - TOT
 - VOX / Verzögerung / Empfindlichkeit
 - Repeater tone 1750 Hz (nur COM)
 - Bandbreite:
 - PMR-446 : 12,5 kHz
 - Anschluss : 2,5/3,5 mm St./St.
 - Maße : H 89 x B 57 x T 34 mm
 - Gewicht : ~ 220 g (inkl. Akku & Ant.)
- *PC-programmierbar

5-Ton
Ruf



Lieferumfang

- 1 x TeCom-X5 mit SMA Antenne*
 - 1 x Lader mit Netzadapter
 - 1 x Akku Li-Poly, 1200 mAh/7,4 V
 - 1 x Gürtelclip
 - 1 x Bedienungsanleitung
- * fixiert in PMR-446

Versionen

TeCom-X5 PMR-446 - PR8061

16 Kanäle PMR-446

- anmelde- und gebührenfrei

446 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W