

# H&G-450 K/M/M-TC

## Deluxe Headset


Der H&G-450 Kopfhörer mit Schwanenhalsmikrofon ist für den robusten Einsatz konzipiert und bietet einen hohen Tragekomfort.

- Gepolsterte, schalldämpfende Ohrmuscheln
- Lautstärkeregler (linke Ohrmuschel)
- verstellbarer Kopfbügel
- 3 Sendetasten: PTT-Taster mit Clip  
PTT-Fingertaster mit Klettband  
PTT-Taste an der Ohrmuschel
- Anschluss für externen Ohrhörer

Der H&G-450 ist in den Steckervarianten **K**, **M** und **M-TC** erhältlich.




### M-TC



### K



### M



### Lieferumfang

Kopfhörer mit  
+ Schwanenhalsmikrofon  
+ PTT Taster mit Clip  
+ separater Finger-PTT-Taster

### Ausstattung :

#### Lautsprecher:

- Durchmesser: 40 mm
- Impedanz : 8 ohm  $\pm$  15 %
- Frequenzbereich : 400 Hz bis 20 kHz
- Empfindlichkeit : 102 dB  $\pm$  2 dB
- Maximale Leistung : 80 mW

#### Mikrofon:

- Durchmesser: 9,6 mm
- Impedanz : 1 K Ohm
- Empfindlichkeit : -47 dB  $\pm$  2 dB
- Frequenzbereich : 100 - 160 Hz
- Betriebsspannung : 1 - 10 V DC



DIN-Anschluss  
und Arretierung

separater Lautstärkeregler



VOX/PTT

VOL

PTT

PR2309 **H&G-450 K** passend für:

TEAM TeCom-DUO / -FM / -PRO / -SL / -X5 / -Z5 / -IP2  
und viele 2-Pin kompatible Kenwood-Geräte

PR2383 **H&G-450 M** passend für:

Motorola CP-88/-100/-150/-200, CT-150/-250/-450/-450LS,  
GP-2000/-300/-308/-68, BC120, GTI, GTX, LTS2000, PR400

PR2308 **H&G-450 M-TC** passend für:

TEAM TeCom-IPX5 / -IPZ5 / -IP3