

MX-10 VOX

- 🌀 **RFG** - Mikrofonempfindlichkeit
- 🌀 **VOX Mikrofon - Freisprechen**
- 🌀 **LCD** - 7 Hintergrundfarben
- 🌀 **ANL** - Automatic Noise Limiter
- 🌀 **ASQ** - Automatische Rauschunterdrückung
- 🌀 **SQ** - manuelle Rauschunterdrückung
- 🌀 **12/24 V** automatische Umstellung



Ausstattung:

sprachgesteuertes Senden mit VOX, Empfindlichkeit und Verzögerungszeit einstellbar

LCD - 7 Hintergrundfarben
 - Kanal- & Frequenz-Azeige
 - S-Meter

* ASQ Automatische Rauschsperr
 * MODE AM/FM
 * SCAN Kanalsuchlauf
 * F Menütaste & Tastatursperre
 * RF-GAIN Empfänger-Empfindlichkeit & Rauschsperr
 & SQ

* DW Zweikanal-Überwachung
 * LCR zuletzt eingestellter Kanal
 * CH9/19 Vorrangskanal 9/19
 * MEM 10 Speicherkanäle
 * ANL Automatic Noise Limiter
 * CH Kanalwahl-Drehschalter
 * VOL Ein/Aus, Lautstärke

Lieferumfang : 1 x MX-10 VOX CB-Mobilfunkgerät
 1 x VOX Mikrofon mit Freisprechfunktion
 1 x Unterbau Montageset
 1 x abnehmbares Stromversorgungskabel mit Zigarettenanzünder-Adapter
 1 x Bedienungsanleitung (6 Sprachen)

Mikrofonanschluss: 6-pin
 Maße : ~ B 158 x H 46 x T 146 mm (ohne Elemente)
 Gewicht : ~ 860 gr (ohne Mikrofon)

MX-10 Full Multi Norm / Art.-Nr. CB3226

DE : 80 FM 26,565 - 27,405 MHz / max. 4 W und 40 AM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W
 EC : 40 FM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W
 EI : 40 FM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W und 40 AM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W
 PL : 40 FM 26,960 - 27,400 MHz / max. 4 W und 40 AM 26,960 - 27,400 MHz / max. 4 W
 U : 40 FM 26,60125 - 27,99125 MHz / max. 4 W und 40 FM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W

Länderzulassungen : AT, BG, CH, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, PL, RO, SE, SI, SK